

УСЛОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ

- Контакт "ШУКО" еднофазен
- Противовлажен контакт "ШУКО"
- Осветително тяло Плафониера Н.Ж.1x60W
- Осветително тяло ЛОТ 2x18W
- Осветително тяло ЛОТ 2x36W
- Осветително тяло ЛОТ 4x18W
- Сериен ключ
- Девиаторен ключ
- Евакуационно осветление 1x6W
- Осов вентилатор 50W
- Разклонения от магистрален сноп
- Магистрален сноп от кабели
- Посока на магистрален сноп от кабели
- Сечение на жилата
- брой на жилата
- Ел. проводник
- Тип и мощност на осв. тяло
- Отстояние от под
- номер на токов кръг
- Т – телефонен контакт /розетка/, hмонт.=0,5 м
- К – компютърен контакт /розетка/, hмонт.=0,5м
- – линия компютърна инсталация
- – линия телефонна инсталация
- – линия силова и осветителна инсталация
- L=34,7м. разстояние от "ГРТ" до дадената точка в метри
- "ГРТ" главно разпределително табло
- "РТ-1" Разпределително етажно табло
- модулна розетка-1бр."Шуко"+RJ11+RJ45
- контакт ОН
- модул-1бр.-RJ 45
- модул-1бр.-RJ 11
- ОН общи нужди
- Т контакт телефон
- К контакт компютър
- РМ работно място
- ДО дежурно осветление
- РО работно осветление
- ЕО евакуационно осветление
- АО аварийно осветление
- вертикален електро отвор
- Осветително тяло-ЛОТ-1x18W
- ТОКОВА КЛЕМА - ИЗРАВНЯВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛИТЕ
- ВЕРТИКАЛЕН ЗАЗЕМИТЕЛ ТИП: 63x63x6мм, L=1,5м, 3бр.

ЗАБЕЛЕЖКА:

I. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ.

1. Осветителната инсталация да се изтегли и положи в гофрирани тръби с проводник тип: CBT/NYY
- магистралните /фидерните/ проводници с проводник CBT/NYY 3x1,5мм.2 изтеглени в предпазни PVC гофрирани тръби под предстенна обшивка
- разклоненията към ключа и лампеният излаз с проводник CBT/NYY 3x1,5мм.2 изтеглени в предпазни PVC гофрирани тръби под предстенна обшивка
- отстояние на ел. ключ за осветление от под - 1,4м.

II. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ.

1. Силовата инсталация да се изтегли и положи в гофрирани тръби с проводник тип: CBT/NYY следния начин:
- магистралните /фидерните/ проводници с проводник CBT 3x4,0мм.2 изтеглени в предпазни PVC гофрирани тръби под предстенна обшивка
- разклоненията към контактният излаз с проводник: CBT 3x2,5мм.2 изтеглен в предпазни PVC гофрирани тръби под предстенна обшивка

3. Захранващият проводник към "ГРТ" ще се осъществи с проводник тип: CBT изтеглен в кабелна скара.

"ЕЛИНЖЕНЕРИНГ-АМБ" ЕООД		
Управител:...................... инж. А. Коленаров		
проектант:...................... инж. А. Коленаров		
Реконструкция и ремонт на същ. сграда - Народно Читалище "Д. Ангелов-1932" и благоустрояване на прилежащото пространство, с. В. Левски, общ. Опан, област Старозагорска		
Чертеж: Разпределение първи етаж и сутерен - електрически инсталации		
съгласували: Арх. арх. Владимирова; ВиК инж. Б. Борисов		
Съгласен съм с проекта:	изпълнител:	възложител:
фаза: ТП	М 1:50 част: Електро	Септември 2011